

USB-C- och USB-A-dockningsstation - Universal hybriddockningsstation för trippla bildskärmar, DisplayPort och HDMI 4K 60 Hz - 85 W strömförsörjning, 6x USB-hubb, GbE, Ljud - USB 3.1 Gen. 2, 10 Gbit/sek

Produkt ID: DK31C3HDPDUE

Denna USB-C Gen. 2-dockningsstation på 10 Gbps förvandlar din USB-C® eller Thunderbolt™ 3 MacBook Pro, Windows-dator och Chromebook till en kraftfull arbetsstation. En USB 3.2 Gen. 2 Type-C-dockningsstation som har allt du behöver; från trippel HDMI- eller DisplayPort-videoutgångar upp till 4K 60 Hz till USB-C och USB-A med perifera portar på 10 Gbps och 85 W strömförsörjning. Har stöd för äldre datorer med den inkluderade universella USB-C-/USB-A-hybridkabeln.

Denna USB-C Gen. 2-dockningsstation med stöd för DP 1.4 och HDMI 2.0 HDR är ett perfekt val för två och tre bildskärmar, den har stöd för upp till tre 4K-bildskärmsutgångar i 60 Hz med valfri kombination av tre DisplayPort eller HDMI-videogränssnitt hos Thunderbolt 3 MacBooks och Windows-datorer med USB-C Gen. 2 (med stöd för DP 1.4). Äldre USB-A-datorer har endast stöd för två bildskärmar.

Strömförsörj och ladda USB-C-/Thunderbolt 3-datorer och ultrabooks med 85 W PD
Högre strömförsörjning, MER än andra USB-C 10G dockningsstationer för tre bildskärmar. Ladda smartphones och andra enheter via de två framåtvända laddningsportarna med BC 1.2 för USB-A- och USB-C-enheter. Portar för snabbbladdning som alltid är på så att enheter kan laddas oavsett om en värdator är ansluten eller inte.

Denna USB-C Gen. 2-dockningsstation har totalt 6 USB-portar för anslutning av kringutrustning

- 1x USB-C 3.2 Gen. 2 (10 Gbps)
- 1x USB-A 3.2 Gen. 2 (10 Gbps)
- 1x USB-C 3.2 Gen. 1 (5 Gbps)
- 3x USB-A 3.2 Gen. 1 (5 Gbps)

En Gigabit Ethernet-port ingår även med PXE Boot och stöd för WoL samt TRRS headset-/mikrofonport med 4 lägen.

Denna USB-C-/USB-A-dockningsstation kommer med mängder av säkerhetsfunktioner såsom en vårdport med skruvlåsning tillsammans med en USB-IF-certifierad 2-i-1 USB-C-/USB-A-skruvlåskabel på 1 m, en K-lucka för Kensington-datorlås och hål för montering av dockningsstationen på skrivbordet eller väggen.

DK31C3HDPDUE innehåller en kostnadsfri Windows®-applikation för bättre hantering av ditt företags nätverkssäkerhet. När du ansluter till ditt nätverk via Ethernet-porten på dockningsstationen, sänds datorns MAC-adress vanligtvis inte till nätverket, eftersom ditt nätverk bara ser dockningsstationens MAC-adress. StarTech.com MAC Address Changer eller kloningsprogramvaran gör det dock möjligt för USB-C-dockningsstationen att använda MAC-adressförfalskning av den anslutna bärbara Windows-datorn snarare än MAC-adressen för själva dockningen. Detta säkerställer att dina nätverksadministratörer har full insyn i varje enhet i nätverket och kan övervaka och begränsa aktiviteten i enlighet därmed. Om du vill begära åtkomst till vårt MAC Address Changer-verktyg, ska du kontakta vår tekniska supportavdelning per telefon, livechatt eller e-post.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

Funktioner

- **FLEXIBEL UPPSÄTTNING AV FLERA BILDSKÄRMAR:** USB 3.1 Gen. 2, 10 Gbps, dockningsstation (Type-C/A) med stöd för två och tre bildskärmar (upp till 3x 4K 60 Hz) med valfri kombination av 3x DisplayPort 1.4 och 3x HDMI 2.0 med HDR-portar
- **85 W STRÖMFÖRSÖRJNING:** Strömsätt och ladda arbetsstationens USB-C/Thunderbolt 3 datorer/ultrabooks inkl. Lenovo X1 Carbon, ThinkPad P-serien, Dell Latitudes, Precision, XPS 15, HP Spectre, ZBook och MacBook Pro 16
- **UNIVERSELL DOCKNINGSTATION:** Hybriddockningsstation med kombinationen 2-i-1 USB-C/USB-A USB-IF-certifierad värdkabel; säker skruvlåsning på dockningsstationen och kabeln som förhindrar oavsiktlig fränkoppling och att kabeln tappas bort; TB3-kompatibel
- **USB-HUBB med 6 PORTAR:** 4x USB-A (1x 10 Gbps), 2x USB-C (1x 10 Gbps), inkl. 2x BC 1.2 två portar för snabbbladdning på framsidan; USB-C Gen. 1- och USB-A-datorer har endast stöd för porthastigheter på upp till USB 5 Gbps
- **REDO FÖR DRIFTSÄTTNING:** Dockningsstationen har en K-lucka, värdkabel på 1 m, monteringshål och MAC-adressväxlare för IT-hantering; Gigabit Ethernet- och headsetportar; Windows, MacOS, Chrome OS

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	3
Portar	16
Audio	Ja
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Busstyp	USB-C
	USB-A
	USB-C
	USB-A
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Kensington Standard Slot (K-Slot)
Chipset-ID	Realtek RTS5423, Realtek RTS5411, Realtek RTS5412, Realtek RTS5451, Realtek RTD2142, DisplayLink DL6950
Prestanda	
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Medeltid mellan fel (MTBF)	40 841 tim.
Kontakt(er)	
Kontakttyp(er)	HDMI
	DisplayPort
	Ethernet Gigabit
	USB Type-C (24pin, Gen 2, 10Gbps)
	USB 3.1 USB Type-A (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps)
	USB 3.1 USB Type-A (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps)
	USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)
	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	3.5mm Stereo Female 4 pos
	HDMI
	DisplayPort

	Ethernet Gigabit	
	USB Type-C (24pin, Gen 2, 10Gbps)	
	USB 3.1 USB Type-A (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps)	
	USB 3.1 USB Type-A (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps)	
	USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)	
	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)	
	3.5mm Stereo Female 4 pos	
	Värdkontakter	USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps) USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	macOS X 10.6 Windows 10
Ström	Power Source	AC-adapter medföljer
	Power Delivery	85W
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	2.5A
	Utspänning	20V DC
	Utström	7.5A
	Kontakttyp	M
Miljö	Drifttemperatur	0 to 50
	Förvaringstemperatur	-20 to 70
	Luftfuktighet	0 % till 95 %
Utseende	Färg	Black & Gray



Kabinetttyp	Aluminium och plast
Kabellängd	39.4 in [100 cm]
Produktlängd	9.2 in [23.3 cm]
Produktbredd	3.3 in [84.0 mm]
Produkthöjd	1.5 in [37.0 mm]
Produktvikt	12.9 oz [365.0 g]

Förpackning

Package Length	9.8 in [25.0 cm]
Package Width	3.5 in [90.0 mm]
Package Height	6.7 in [17.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.8 lb [1.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Dockningsstation
	USB-C-skruvlåskabel med USB-A-adapter
	Universal strömadapter (EU, UK)
	snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

