

## GNS-2236/10Y

# BRANDVARNARE 230V (trådbunden sammankoppling)

**FIRE &  
SAFETY**



**LARMAR EN SÅ LARMAR ALLA.** Fördelen med ett sammankopplande brandvarnarsystem är att alla brandvarnare larmar samtidigt, inte bara den närmast brandhärden.

Brandvarnare 230 V med long life lithium back-up batteri. Upptäcker snabbt långsamt pyrande bränder. Levereras med batteri samt plugg och skruv för montering.

- Smidig att sammankoppla med 4-polig kopplingsplint, upp till 40 enheter
- Pausfunktion – tysta tillfälligt larmet i 10 minuter
- Testknapp
- Signal vid låg batterispänning
- Kan inte installeras om batteri saknas
- Dammskydd ingår
- Bruksanvisning på svenska, norska, finska och engelska finns i förpackning.
- Prestandadeklaration: NEXA13543-CPR-632447 finns på nexa.se
- Certifierad enligt EN 14604:2005

### TEKNISK DATA

<b>Strömkälla</b>	220~240V och long life lithium back-up batteri (ingår)
<b>Larmsignal</b>	85 dB vid 3 meter
<b>Driftstemperatur</b>	0-40 °C
<b>Luffuktighet</b>	10-90 %
<b>Mått (Ø)</b>	120 mm (54 mm hög)
<b>EAN</b>	7330545135404
<b>Art nr   E-nummer</b>	13540   63 020 41